

FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE - CFE-Baureihe einseitig saugend, superflach - Regler-Zuordnung -

Regler - Zuordnung für Compact-Gebläse, Typ: CFE einseitig saugend

E = 1 Phasen Motor 230V, 1N~, 50 Hz				Regelautomatik		Drehzahlregler, stufenlos		Drehzahlregler, stufenweise	
				Im Stahlblechgehäuse, ohne Fühler und Sollwertgeber		Im Stahlblechgehäuse, mit Drehknopf und Skala		Im Stahlblechgehäuse, mit 7- Stufenschalter	
Type	*	Ansaug	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.
CFE 640/E 15	1697	links	21602	FRA 32	62511	FDR 32	61621	FDR 420	62011
	2,04	rechts	21802						
CFE 740/E 25	2247	links	21612	FRA 55	62521	FDR 55	61631	FDR 420	62011
	3,43	rechts	21812						
CFE 840/E 35	2761	links	21622	FRA 55	62521	FDR 55	61631	FDR 750	62021
	5,05	rechts	21822						
CFE 8-940/E 65	3039	links	21632	FRA 80	62531	FDR 80	61641	FDR 750	62021
	6,83	rechts	21832						
CFE 8-940/E 80	3384	links	21642	FRA 120	62551	FDR 120	61651	FDR 1300	62042
	8,89	rechts	21842						
CFE 930/E 80	4192	links	21652	FRA 120	62551	FDR 120	61651	FDR 1300	62042
	10,28	rechts	21852						
D = 3 Phasen Motor 400V, 3N~, 50 Hz									
Type	*	Ansaug	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.
CFE 840/D500	2869	links	21710	FRA 55/3	62811	FDR 55/3	62312	FDR 2.75/3	61811
	2,73	rechts	21910						
CFE 8-940/D 850	3370	links	21720	FRA 55/3	62811	FDR 55/3	62312	FDR 5.5/3	61821
	3,51	rechts	21920						
CFE 930/D850	4334	links	21730	FRA 80/3	62821	FDR 80/3	62321	FDR 8.0/3	61831
	4,24	rechts	21930						
CFE 930/D 1	4333	links	21662	FRA 55/3	62811	FDR 55/3	62312	FDR 5.5/3	61821
	5,06	rechts	21862						
CFE 9-070/D 2	5316	links	21672	FRA 80/3	62821	FDR 80/3	62321	FDR 8.0/3	61831
	5,79	rechts	21872						
CFE 9-070/D 2.5	5902	links	21682	FRA 120/3	62831	FDR 120/3	62331	FDR 11.3/3	61851
	8,31	rechts	21882						

* 1. Zeile: Volumenstrom, freiausblasend
2. Zeile: Stromaufnahme

Die Betriebsspannung muß über 150V (1~) / 230V (3~) eingestellt werden!